

中继镜



0.5X中继镜(固定焦距)
ISM-AD-0D5



0.75X中继镜(固定焦距)
ISM-AD-0D75



0.5X中继镜(可调焦距)
ISM-AD-A0D5



0.75X中继镜(可调焦距)
ISM-AD-A0D75

调焦圈

调焦圈

- 标配 $\varnothing 23.2/30\text{mm}$ 转接环
- 适用于数码相机ISM-CM20, ISM-CM63, ISM-ZS70

技术参数

型号	ISM-AD-0D5	ISM-AD-A0D5*	ISM-AD-0D75	ISM-AD-A0D75
种类	固定焦距	可调焦距	固定焦距	可调焦距
放大倍率	0.5X	0.41X~0.58X	0.75X	0.64X~0.86X

*使用0.5X可调焦式中继镜时, 成像边缘可能有阴影

应用

插入双目显微镜目镜



插入三目显微镜相机接口



$\varnothing 23.2/30\text{mm}$ 转接环(标配)